

Montážní návod pro KD89 doplňková sada se spínačem (funguje pouze ve spojení s paníkovým kováním řady FAB 89)

A. Technická charakteristika

Kontakt: stříbrný svár

Držák spínače: mosaz

Pohyblivá část: berylium - měď

Propojení:

- 0.5 mm² vodič s PVC pláštěm
- délka vodiče: 500 mm
- ochrana spojů víčkem a uzemněním

Umístění kontaktu:

- proveř výstup NF a NO dle nákresu

Teplota:

-40 to 85 °C

Ochrana:

IP67

Ochrana proti vodě dle DIN40050BI,
CEI529

Mechanická odolnost: pod: $3 \cdot 10^6$
cyklů

Homologace kontaktu: UL/CSA/VDE

B. Proudové propojení

Napětí VAC	Charge on resistance	Charge on glow lamp	Inductive charge
125	5	0,5	5
250	5	0,5	5
VDC			
30	5	2	3
50	1	0,4	1
75	0,75	0,3	0,75
125	0,5	0,2	0,03
250	0,25	0,1	0,03

Montáž doplňkové sady KD89

- 1) Instalace na již namontovaný výrobek
Demontuj hrazdu a pasivní páku a pak postupuj dle bodu 2
- 2) Originální vybavení
 - vlož sadu A a do mechanismu B
 - upevni sadu v mechanismu kolíkem C
 - použij otvor D k protažení kabelu
 - použij kabelovou průchodku pro spojení dveří s rámem dveří

